

# NORWELL

Éclairage et accessoires

Installation du produit standard Norwell Candela

Norwell Manufacturing Company, Inc. 82  
Stevens Street / East Taunton, MA 02718 T  
508-823-1751 / Service@Norwellinc.com

- Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les fiches d'instructions avant de commencer l'assemblage ou l'installation.
- Tous les travaux d'assemblage et d'installation doivent être exécutés par du personnel qualifié, conformément à tous les codes électriques nationaux et locaux applicables du bâtiment
- Sachez que le poids de certains luminaires peut dépasser la résistance nominale de la boîte de jonction électrique de 4 pouces ou de tout autre matériel de ce type sur votre site . Dans tous les cas, il est de la responsabilité de l'entrepreneur de bien fixer le luminaire à la structure et de fournir un support adéquat pour le luminaire.
- En raison des améliorations constantes de la production, les détails de la conception, du matériau ou de la finition peuvent changer de quelque manière que ce soit, ce qui modifiera considérablement l'apparence de l'installation ou réduira la fonction ou les performances.
  1. Éteignez! Tirez les fils hors de la boîte de jonction et faites-les passer par le trou central de la plaque de montage. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les vis fournies afin que votre appareil se monte verticalement perpendiculairement au plafond.
  2. Connectez les fils du luminaire aux fils à l'extérieur de la boîte de jonction. Câblez le noir ou le marron à la tension secteur, le blanc ou le bleu au neutre, et fixez le fil vert ou nu à la vis de mise à la terre verte fournie sur la plaque de montage. Utilisez des serre-fils sur les connexions et ne laissez aucun fil dénudé exposé (à l'exception du vert). Rentrez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
  3. Fixez le luminaire à la plaque de montage en alignant les trous du couvercle décoratif avec les trous filetés de la plaque de montage et en vissant les vis à tête plate fournies. Assurez-vous de bien le fixer.
  4. Faites glisser le diffuseur sur la douille et vissez la bague de douille sur la douille pour maintenir le diffuseur en place. Serrez à la main uniquement car le diffuseur est fragile.
  5. Vissez la lampe (par d'autres) dans la douille à l'intérieur de votre appareil. Remettez votre appareil sous tension et vous avez terminé le processus d'installation.

Pour nettoyer votre appareil, époussez légèrement avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS d'abrasifs ou d'ammoniaque.

Norwell Manufacturing Company, Inc. - 82 Stevens Street East Taunton, MA 02718 - Tél: 508-823-1751 [www.Norwellinc.com](http://www.Norwellinc.com)

# NORWELL

Éclairage et accessoires

Installation du produit standard Norwell Candela

Norwell Manufacturing Company, Inc. 82  
Stevens Street / East Taunton, MA 02718 T  
508-823-1751 / Service@Norwellinc.com

- Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les fiches d'instructions avant de commencer l'assemblage ou l'installation.
- Tous les travaux d'assemblage et d'installation doivent être exécutés par du personnel qualifié, conformément à tous les codes électriques nationaux et locaux applicables du bâtiment
- Sachez que le poids de certains luminaires peut dépasser la résistance nominale de la boîte de jonction électrique de 4 pouces ou de tout autre matériel de ce type sur votre site . Dans tous les cas, il est de la responsabilité de l'entrepreneur de bien fixer le luminaire à la structure et de fournir un support adéquat pour le luminaire.
- En raison des améliorations constantes de la production, les détails de la conception, du matériau ou de la finition peuvent changer de quelque manière que ce soit, ce qui modifiera considérablement l'apparence de l'installation ou réduira la fonction ou les performances.
  1. Éteignez! Tirez les fils hors de la boîte de jonction et faites-les passer par le trou central de la plaque de montage. Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec les vis fournies afin que votre appareil se monte verticalement perpendiculairement au plafond.
  2. Connectez les fils du luminaire aux fils à l'extérieur de la boîte de jonction. Câblez le noir ou le marron à la tension secteur, le blanc ou le bleu au neutre, et fixez le fil vert ou nu à la vis de mise à la terre verte fournie sur la plaque de montage. Utilisez des serre-fils sur les connexions et ne laissez aucun fil dénudé exposé (à l'exception du vert). Rentrez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction.
  3. Fixez le luminaire à la plaque de montage en alignant les trous du couvercle décoratif avec les trous filetés de la plaque de montage et en vissant les vis à tête plate fournies. Assurez-vous de bien le fixer.
  4. Faites glisser le diffuseur sur la douille et vissez la bague de douille sur la douille pour maintenir le diffuseur en place. Serrez à la main uniquement car le diffuseur est fragile.
  5. Vissez la lampe (par d'autres) dans la douille à l'intérieur de votre appareil. Remettez votre appareil sous tension et vous avez terminé le processus d'installation.

Pour nettoyer votre appareil, époussez légèrement avec un chiffon doux. N'UTILISEZ PAS d'abrasifs ou d'ammoniaque.

Norwell Manufacturing Company, Inc. - 82 Stevens Street East Taunton, MA 02718 - Tél: 508-823-1751 [www.Norwellinc.com](http://www.Norwellinc.com)

# NORWELL

Iluminación y accesorios

Instalación de Candela de producto estándar de Norwell

Norwell Manufacturing Company, Inc. 82  
Stevens Street / East Taunton, MA 02718 T  
508-823-1751 / Service@Norwellinc.com

- Asegúrese de leer y comprender todas las hojas de instrucciones por completo antes de comenzar el montaje o la instalación.
- Todo el trabajo de montaje e instalación debe ser realizado por personal calificado, de acuerdo con todos los códigos eléctricos de construcción nacionales y locales aplicables.
- Tenga en cuenta que el peso de algunos accesorios puede exceder la clasificación de resistencia de la caja de conexiones eléctricas de 4 "u otro hardware similar en su sitio. . En todos los casos, es responsabilidad del contratista asegurar adecuadamente el accesorio a la estructura y proporcionar el soporte adecuado para el accesorio.
- Debido a las constantes mejoras de producción, los detalles del diseño, el material o el acabado pueden cambiar de cualquier forma que altere significativamente la apariencia de la instalación o reduzca la función o el rendimiento.
  1. ¡Apague la energía! Saque los cables de la caja de conexiones y páselos por el orificio central de la placa de montaje. Fije la placa de montaje a la caja de conexiones con los tornillos provistos para que su dispositivo se monte verticalmente perpendicular al techo.
  2. Conecte los cables de la lámpara a los cables fuera de la caja de conexiones. Conecte el cable negro o marrón al voltaje de línea, el blanco o azul al neutro y conecte el cable verde o desnudo al tornillo de tierra verde provisto en la placa de montaje. Utilice tuercas para cables en las conexiones y no deje ningún cable desnudo expuesto (excepto el verde). Meta los cables dentro de la caja de conexiones.
  3. Asegure el artefacto de iluminación a la placa de montaje alineando los orificios de la cubierta decorativa con los orificios roscados de la placa de montaje y atornillando los tornillos de cabeza plana provistos. Asegúrese de sujetar de forma segura.
  4. Deslice el difusor en el receptáculo y enrosque el anillo del receptáculo en el receptáculo para mantener el difusor en su lugar. Apriete a mano solo porque el difusor es frágil.
  5. Atornille la lámpara (por otros) en el zócalo dentro de su dispositivo. Vuelva a encenderlo y habrá completado el proceso de instalación.

Para limpiar su aparato, espolvoree ligeramente con un paño suave. NO USE abrasivos ni amoníaco.

Norwell Manufacturing Company, Inc. - 82 Stevens Street East Taunton, MA 02718 - Tel: 508-823-1751 [www.Norwellinc.com](http://www.Norwellinc.com)